Status word closed-loop control

p0115[y]
See [1020.7]

Ctrl ZSW1 r0056

	Bit No.	Meaning		
	0	**Reserved**	r0056.0	
	1	**Reserved**	r0056.1	
	2	**1 = Pulses enabled**	r0056.2	
	3	**Reserved**	r0056.3	
	4	**1 = Magnetization completed**	r0056.4	
	5	**Reserved**	r0056.5	
	6	**Reserved**	r0056.6	
[6730.4]	7	**1 = Frequency, negative**	r0056.7	
	8	**1 = Field weakening active**	r0056.8	
[6714.8]	9	**1 = Voltage limit active**	r0056.9	
	10	**Reserved**	r0056.10	
	11	**Reserved**	r0056.11	
	12	**Reserved**	r0056.12	
[6060.7]	13	**1 = Current/torque limiting active**	r0056.13	
[6220.8] [6710.2]	14	**1 = Vdc_max controller active**	r0056.14	[6431.6]
[6220.8] [6710.2]	15	**1 = Vdc_min controller active**	r0056.15	

<1> Only for V/f control.